



CONNECTION PERFECTION

2 Port HDMI 8K60 Switch

User Manual
Benutzerhandbuch
Manuel Utilisateur
Manuale
Manual del Usuario

English
Deutsch
Français
Italiano
Español

No. 38337

lindy.com

Introduction

Thank you for purchasing the LINDY 2 Port HDMI Switch. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2-year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

This HDMI switch allows the user to connect two 8K Ultra High Speed source devices into a single 8K Ultra High Speed display or projector, then easily switch between them at the push of a button or remote control.

Package Contents

- 2 Port HDMI 8K60 Switch
- Remote control
- USB Type-A to Micro-B cable,
- Lindy Manual

Features

- Supports HDMI 2.1, HDCP 2.3
- Supports Resolutions up to 7680x4320, 60Hz, 4:4:4, 10-bit including HDR 10 and Dolby Vision
- Supports full 48G bandwidth with DSC
- Supported audio: Supports 7.1 Channel of LPCM, Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio Digital Signals.

Installation

Make sure all devices are switched off before making any connections! Once all the connections have been made, switch on the devices in the following order: Display HDMI Switch, source device.

Connect the source devices such as DVD player, Games consoles, Set-top boxes, and Computers to the HDMI switch's input ports. Then connect the 8K Display to the HDMI output port. When all the connections are made, connect the USB Cable for power.

Operation

Switch



DC/5V: DC 5V Input via Micro-B USB

OUTPUT: HDMI Output Port

INPUT 1-2: HDMI Input 1-2 Port

Power LED:

Red LED indicates: "Standby Mode"

Blue LED indicates: "Powered on"

No LED indicates: "No Power supply connected".

Input LED "1/2":

Blue LED indicates: "Active Signal Path"

No LED indicates: "No Input Signal"

Auto LED indicates:

Blue LED: Automatic Switching Mode on

No LED: Automatic Switching Mode off

IR LED indicates:

Blue LED: IR is on

Select Button: Short press to change the input channel; and long press the selector button for 3 seconds to change between the manual switching or automatic switching mode.

Auto mode LED indicator on for automatic switching mode and off for manual switching mode.

Remote



Power Button: Power On/Off

Input 1/2: Switch between Inputs 1 or 2

IR: Turn On/Off IR

Auto: Press to switch Automatic Switching On/Off.

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Dieser Lindy 2 Port HDMI Switch unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Dieser HDMI-Switch ermöglicht es dem Benutzer, zwei 8K Ultra High Speed-Quellen an einen einzigen 8K Ultra High Speed-Bildschirm oder -Projektor anzuschließen und dann einfach per Knopfdruck oder Fernbedienung zwischen ihnen umzuschalten.

Lieferumfang

- 2 Port HDMI 8K60 Switch
- Fernbedienung
- USB Typ-A auf Micro-B Kabel
- Lindy Handbuch

Eigenschaften

- Unterstützt HDMI 2.1, HDCP 2.3
- Unterstützt Auflösungen bis 7680x4320, 60Hz, 4:4:4, 10-bit inklusive HDR 10 und Dolby Vision
- Unterstützt volle 48G Bandbreite mit DSC
- Unterstützte Audioformate: 7.1 Channel, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Digital Signale

Installation

Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie irgendwelche Verbindungen herstellen! Wenn alle Verbindungen hergestellt sind, schalten Sie die Geräte in der folgenden Reihenfolge ein: Bildschirm, HDMI-Switch, Quellgeräte.

Schließen Sie die Quellgeräte wie DVD-Player, Spielekonsolen, Set-Top-Boxen und Computer an die Eingangsanschlüsse des HDMI-Switch an. Schließen Sie dann das 8K-Display an den HDMI-Ausgangsanschluss an. Wenn alle Verbindungen hergestellt sind, schließen Sie das USB-Kabel für die Stromversorgung an.

Betrieb

Switch



DC/5V: DC 5V Input über Micro-B USB

OUTPUT: HDMI Output Port

INPUT 1-2: HDMI Input 1-2 Port

Power LED:

LED leuchtet rot: "Standby Mode"

LED leuchtet blau: "Powered on"

Keine LED-Beleuchtung: "Keine Stromverbindung vorhanden".

Input LED "1/2"

LED leuchtet blau: "Aktives Signal"

Keine LED-Beleuchtung: "Kein Input Signal"

Auto LED:

LED leuchtet blau: Automatic Switching Mode An

Keine LED-Beleuchtung: Automatic Switching Mode Aus

Infrarot LED:

LED leuchtet blau: IR Verbindung vorhanden

Select Button: Kurz drücken, um den Eingangskanal zu wechseln; und die Auswahl Taste 3 Sekunden lang drücken, um zwischen dem manuellen oder automatischen Umschaltmodus zu wechseln.

Die Auto LED leuchtet für den automatischen Schaltmodus und ist für den manuellen Schaltmodus aus.

Fernbedienung



Power Button: Power An/Aus

Input 1/2: Wechselt zwischen Input 1 und 2

IR: Schaltet IR An/Aus

Auto: Taste um die automatische Umschaltung ein-/auszuschalten.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Ce switch HDMI 2 ports est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

Ce commutateur HDMI permet à l'utilisateur de connecter deux sources 8K Ultra High Speed à un écran ou projecteur 8K Ultra High Speed, puis de passer facilement de l'un à l'autre en appuyant sur un bouton ou via la télécommande.

Contenu

- Switch HDMI 8K60 2 ports
- Télécommande IR
- Câble USB Type-A vers Micro-B
- Manuel Lindy

Caractéristiques

- Prise en charge HDMI 2.1, HDCP 2.3
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 7680x4320, 60Hz, 4:4:4, 10-bit, HDR 10 et Dolby Vision inclus
- Prise en charge des bandes passantes 48G avec DSC
- Audio pris en charge : 7.1 canaux en LPCM, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Digital.

Installation

Assurez-vous que tous les appareils sont éteints avant d'effectuer les connexions ! Une fois toutes les connexions effectuées, allumez les appareils dans l'ordre suivant : Commutateur HDMI de l'écran, appareil source.

Connectez les sources tels qu'un lecteur DVD, une console de jeux, un décodeur et un ordinateur aux ports d'entrée du commutateur HDMI. Connectez ensuite l'écran 8K au port de sortie HDMI. Lorsque toutes les connexions sont effectuées, connectez le câble USB pour l'alimentation.

Utilisation

Switch



DC/5V : entrée DC 5V via USB Micro-B
OUTPUT : port de sortie HDMI
INPUT 1-2 : Ports d'entrée 1 & 2 HDMI

Power LED :

LED rouge : mode standby (veille)

LED bleue : en fonction

LED éteinte : non alimenté

LED d'entrée "1/2" :

LED bleue : signal actif

LED éteinte : pas de signal en entrée

LED Auto :

LED bleue : mode de commutation automatique

LED éteinte : mode automatique inactif

LED IR : bleue si IR actif

Bouton Select : appui court pour commuter l'entrée et appui long pendant 3 secondes pour changer entre le mode de commutation automatique et manuel.

L'indicateur LED Auto s'allume en bleu pour un mode de commutation automatique actif et est éteint lorsque ce mode est inactif.

Télécommande



Bouton Power : On/Off du switch

Entrée 1/2 : commute les entrées 1 ou 2

IR : IR On/Off

Auto : appuyez pour basculer entre le mode de commutation automatique et manuel.

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato questo Switch HDMI 2 porte di LINDY. Questo prodotto è stato progettato per garantirvi la massima affidabilità e semplicità di utilizzo ed è coperto da da 2 anni di garanzia LINDY oltre che da un servizio di supporto tecnico a vita. Per assicurarvi di farne un uso corretto vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale e a conservarlo per future consultazioni.

Questo switch HDMI consente agli utenti di collegare due sorgenti 8K Ultra High Speed ad un unico display o proiettore 8K Ultra High Speed, per poi commutare semplicemente premendo un pulsante o con il telecomando.

Contenuto della confezione

- Switch 8K60 HDMI 2 porte
- Telecomando
- Cavo USB tipo A a Micro-B
- Manuale Lindy

Caratteristiche

- Supporto HDMI 2.1, HDCP 2.3
- Supporto di risoluzioni fino a 7680x4320, 60Hz, 4:4:4, 10-bit inclusi HDR 10 e Dolby Vision
- Supporto larghezza di banda 48G con DSC
- Supporto audio: Segnali digitali 7.1 LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD

Installazione

Assicurarsi che tutti i dispositivi siano spenti prima di effettuare qualsiasi collegamento!
Una volta effettuati tutti i collegamenti, accendere i dispositivi nel seguente ordine:
Switch HDMI, display, sorgente.

Collegare le sorgenti come lettori DVD, console di gioco, decoder e pc alle porte input dello switch HDMI. Poi collegare il display 8K alla porta output HDMI. Quando tutti i collegamenti sono stati effettuati, collegare il cavo USB per l'alimentazione

Utilizzo

Switch



DC/5V: Ingresso DC 5V tramite Micro-B USB

OUTPUT: Porta in uscita HDMI

INPUT 1-2: Porta input HDMI 1-2

Power LED:

LED rosso indica: "Modalità standby".

LED blu indica: "Acceso"

Nessun LED indica: "Nessuna fonte di alimentazione collegata"

Input LED "1/2":

LED blu indica: "Percorso del segnale attivo": "Segnale attivo"

Nessun LED indica: "Nessun segnale in ingresso"

Auto LED indica:

LED Blu: Commutazione automatica attiva

Nessun LED: Commutazione automatica attiva disattivata

IR LED IR indica:
LED blu: Infrarossi attivo

Pulsante SELECT: Premere per breve tempo per commutare il canale in ingresso; premere a lungo il pulsante di comando per 3 secondi per selezionare il modo manuale o automatico di commutazione.

Auto mode LED: E' acceso quando la modalità di commutazione automatica è attiva e spento quando la modalità di commutazione manuale è attiva.

Telecomando



Power Button: Alimentazione On/Off
Input 1/2: Commuta tra gli input 1 o 2
IR: Attiva/disattiva IR
Auto: Attiva/disattiva la commutazione automatica

Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto conmutador HDMI de 2 puertos 8K60. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY 3 años, así como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Este conmutador HDMI permite al usuario conectar dos dispositivos fuente 8K Ultra High Speed a una única pantalla o proyector 8K Ultra High Speed, después poder conmutar fácilmente entre ellos con una pulsación de botón o mando a distancia.

Contenido del paquete

- Conmutador HDMI 8K60 de 2 puertos
- Mando a distancia
- Cable USB Tipo-A a Micro-B
- Manual Lindy

Características

- Soporta HDMI 2.1, HDCP 2.3
- Soporta resoluciones de hasta 7680x4320, 60Hz, 4:4:4, 10-bit incluyendo HDR 10 and Dolby Vision
- Soporta ancho de banda completo 48G con DSC
- Soporta audio de señales digitales: 7.1 canales de LPCM, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio

Instalación

Asegúrese de que todos los dispositivos están apagados antes de realizar cualquier conexión. Una vez realizadas todas las conexiones, encienda los dispositivos en el siguiente orden: Conmutador HDMI de la pantalla, dispositivo de origen.

Conecte los dispositivos fuente, como reproductores de DVD, consolas de juegos, decodificadores y ordenadores, a los puertos de entrada del conmutador HDMI. A continuación, conecte la pantalla 8K al puerto de salida HDMI. Una vez realizadas todas las conexiones, conecte el cable USB para la alimentación

Operación

Conmutador



DC/5V: DC 5V Entrada via Micro-B USB

OUTPUT: Puerto de salida HDMI

INPUT 1-2: Entrada HDMI puerto 1-2

Power LED:

LED rojo indica: "Modo espera"

LED azul indica: "Encendido"

No indicación LED: "Fuente de alimentación no conectada".

Input LED "1/2":

LED azul indica: "Señal activa"

No indicación LED: "Sin señal de entrada"

Auto LED indica:

LED azul: Modo de conmutación automático encendido

No LED: Modo de conmutación automático apagado

LED IR indica:

LED azul: IR está encendido

Botón Select: Pulsación corta pra cambiar el canal de entrada: presión larga del botón select para de tres segundos para para cambiar entre los modos de conmutación automático o manual.

Indicación de LED Auto mode para el modo de conmutación automático y apagado para el modo de conmutación manual.

Mando a distancia



Botón Power: Encendido On/Off

Entrada 1/2: Conmuta entre entradas 1 o 2

IR: Enciende o apaga el IR

Auto: Presione para cambiar la conmutación automática a encendido/apagado.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the

UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland **Elektro- und Elektronikgeräte**

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. **Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“**

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



2. **Getrennte Erfassung von Altgeräten**

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. **Batterien und Akkus sowie Lampen**

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. **Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer

Recycling Information

Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben

Recycling Information

entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

CE/FCC Statement

CE Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung

LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification

LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com ,
T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):

LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk ,
T: +44 (0)1642 754000



Tested to comply with FCC standards.
For home and office use.

