



HP Thunderbolt Dock 280 W G4 ja yhdistelmäkaapeli

Telakka, joka tekee kaiken

Tehosta tietoturvaan, tuottavuutta ja liitettävyyttä tällä Thunderbolt™ 4 -telakalla. Se suojelee verkkoasi ja laitteitasi heti kirjaututtuasi sisään, tukee useita käyttöjärjestelmiä¹ ja tukee jopa neljää 4K-näyttöä². Ihanteellinen ITDM:ille ja hybridiyöskentelijoille. Tämä telakka tekee myös kodin ja toimiston laitteiden hallinnasta helppoa.



*Product image may differ from actual product

Telakka, joka suojelee liitettyjä laitteitasi.

Tunne olosi turvallisiksi heti kirjaututtuasi sisään. HP Thunderbolt G4 -telakka HP Sure Startilla³ estää hakkereita käyttämästä telakkaa hyökätäkseen verkkoon ja liitettyyn kannettavaan. Kaikki tähän telakkaan liitetyt laitteet on suojattu täyttäen kaikki NIST 800-193 -standardin vaatimukset.

Laajennettu yhteensopivuus. Helppoa liitettävyyttä.

Keskity työhösi miettimättä yhteensopivuutta¹ telakalla, joka toimii saumattomasti useimpien kannettavien ja käyttöjärjestelmien kanssa. Olipa käytössäsi Windows®, Mac tai Chrome OS – kattava testaus ja sertifikaatit varmistavat, että saat yhdellä USB-C®-kaapelilla⁴ liitettyä laitteesi ja oheislaitteesi ongelmitta.

Tehoa tuottavuuteen.

Moniaja, luo ja tee yhteistyötä nopeammin telakalla, joka tukee jopa neljää 4K-näyttöä supernopealla Thunderbolt™ 4 -tekniikalla² ja jossa on kaksinkertainen Ethernet-nopeus nopeampia latauksia varten⁵. Tämä telakka tarjoaa jopa 230W tehoa – riittävästi useimpien kannettavien tehoyöasemien lataamiseen.

Laitehallinta tehty helpoksi

Hallinnoi sekalaista laitekantaasi tehokkaammin langallisella Intel® vPro™ -tuella, jonka ansiosta valtuutetut järjestelmänvalvojat pystyvät etänä käyttämään ja hallinnoimaan vPro™-tekniikkaa tukevia kannettavia kiinteillä liitännöillä päivitysten tekemiseksi. IT-päälliköt voivat myös ajastaa telakan laiteohjelmistopäivitykset mihin tahansa aikaan, jopa kun käyttäjä katkaisee yhteyden yhden napsautuksen asennusohjelmasta⁶.

HP Thunderbolt Dock 280 W G4 ja yhdistelmäkaapeli

Moderni laitehallinta

Intel® vPro™ Active Management -tekniikan avulla valtuutetut järjestelmänvalvojat voivat käyttää kannettavia etänä kiinteiden yhteyksien kautta, vaikka ne olisivat pois päältä, tehdäkseen päivityksiä.

Telakoidesi sähköinen laitekannan hallinta

Tarjoo IT-henkilöstöllesi mahdollisuus hallita ja seurata telakoitasi tuotteen nimen, sarjanumeron ja MAC-osoitteen mukaan missä tahansa helpokäyttöisellä ja aikaa säästävällä sähköisellä eTag-laitekantahallinnalla⁶.

Harkitut tuotepakkaukset

HP on sitoutunut vähentämään kaatopaikoille päätyvää muovia käyttämällä kierrätettäviä, kuitupohjaisia ja vastuullisesti tuotettuja pakkauksia⁷, jotka täyttävät kierrätysvaatimukset, jotta ne eivät päätyisi kaatopaikoille⁸ asiakkaiden hävittäessä ne.

Yksi kaapeli. Kaksi tehotoimintoa.

Kahdella tehotoiminnolla (120 W / 280 W) yhdellä kaapelilla voit antaa virtaa tavallisiin ja tehokkaisiin tietokoneisiin vain yhdellä kaapelilla/telakalla.

Me testaamme, sinun ei tarvitse

Kattava testaus⁹ auttaa varmistamaan telakan yhteensopivuuden tiettyjen HP-kannettavien ja tiettyjen Apple®, Dell- ja Lenovo-kannettavien kanssa USB-C®-latausporteilla.⁹

Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta.

Useampi portti tarjoaa enemmän liitäntämahdollisuuksia. TB4™-, HDMI-, kahden USB-C®-, kahden DisplayPorts™-, neljän USB-A 3.2 -portin ja RJ45-portin ansiosta voit liittää useita laitteita, kuten näppäimistön ja hiiren¹⁰.

Yhden vuoden rajoitettu takuu

Saat lisää mielenrauhaa yhden vuoden rajoitetulla takuulla, joka sisältää teknisen tuen, diagnostiikkapalvelut ja laitteiston vaihdon.

HP Thunderbolt Dock 280 W G4 ja yhdistelmäkaapeli



| | |
|-----------------------------------|--|
| Tuotenumero | 72Y43AA |
| UPC-numero | 197029062604 |
| Portit ja liittimet | <p>Tärkeimmät komponentit: Merkkivalo ja virtapainike antaa virtaa tai käynnistää isäntäjärjestelmän Liitännät edessä: 1 x USB-C-liitäntä (tiedonsiirto/virransyöttö), (USB 3.2 Gen 2, tiedonsiirtonopeus 10 Gbit/s, vain tiedonsiirto) Liitännät sivussa: Oikea puoli: 1 x Kensington-vakiolukkoapaikka 2 x USB 3.2 Gen 1 -porttia – 1 kummallakin puolella (lataava) (5 Gbit/s) Liitännät takana: 2 x USB 3.2 Gen 1 (latausportteja, kun telakassa) (5 Gbit/s) 1 x HDMI 2.0 -portti 2 x DisplayPort 1.4 -porttia 1 verkkovirtalaiteportti 1 x Ethernet-portti: 2 sisäistä NIC-korttia, jotka tukevat 1 Gt:n ja 2,5 Gt:n Ethernet-yhteyttä 1 x USB-C DP alt mode -portti 1 x Thunderbolt™ 4 -portti</p> |
| Portit ja liittimet -ilmoitus | Telakan virtapainike ei ole toiminnassa, kun liitettynä tukemattomiin HP-kannettaviin tai muiden valmistajien kannettaviin. |
| Tietoturvan hallinta | Vakiomallinen Kensington-lukkoapaikka |
| Virtalähde | Tulo 100–240 V, 1,7 A, 50–60 Hz. Lähtö on 19,5 V / 6,15 A |
| Tekniset huomautukset | Verkon hallintaominaisuudet: vPRO (kiinteä tai langaton); eTag; Irrotetut laiteohjelmistopäivitykset; PXE-käynnistys; Wake on LAN (Pois päältä-, Lepotila- tai Horros-tiloista [®]); MAC-osoitteen läpivieni (Päällä-, Pois päältä-, Lepotila- tai Horros-tiloista [®]); WLAN-LAN-kytkentä; Kiinteä näyttöjen verkkoyhteys: Tukee 1 Gt:n ja 2,5G virransyöttöä isäntälaitteeseen Ethernetin kautta (USB-C PD): Enintään 100 W USB-C:n kautta / 230 W isäntälaitteeseen 280 W virransyötöllä yhdistelmäkaapelilla Ulkoisen näytön tuki: Enintään 4 virransyötön (PD) profiilia: PD 3.0: 5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A Lämpötila (käyttö): 0–35 °C Suhteellinen kosteus (ei tiivistyvä) (käyttö): 10–90 % Maksimikorkeus ei-paineistettuna (käyttö): 15–3 048 m Kaapelin pituus: 0.8M |
| Tuetut käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; MacOS; Chrome |
| Järjestelmävaatimukset, vähintään | Langallinen vPRO-hallinta |
| Takuu | Yhden vuoden rajoitettu takuu |
| Pakkauksen sisältö | Telakka, virtalähde, virtajohto, takuu |
| Alkuperämaa | Valmistettu Kiinassa ja Taiwanissa |
| Mitat (L x S x K) | 98 x 98 x 68 mm |
| Paino | 760 g |
| Pakkauksen mitat (L x S x K) | 275 x 143 x 148,5 mm |

HP Thunderbolt Dock 280 W G4 ja yhdistelmäkaapeli

Viestinnän alaviitteet

¹ Taaksepäin USB-C® alt mode -toiminnon kanssa yhteensopivat portit toimivat USB-C® alt mode -nopeuksilla, jotka riippuvat isäntälaitteen teknisistä tiedoista.

² Isäntätietokoneen tulee tukea Thunderbolt™ 3- tai Thunderbolt™ 4 -liitäntää USB-C® alt mode -toiminnallisuutta varten.

³ HP Sure Start HP Thunderbolt G4 -telakassa tukee laiteohjelmiston eheyden varmistusta ja palautusta. Se ei sisällä reaaliaikaista ja suorituksenaikaista suojausta tai Microsoft SCCM -integraatiota, joka tavallisesti löytyy HP Sure Startista HP-kannettavissa.

⁴ USB-C® alt mode -toiminnallisuus edellyttää, että isäntätietokone tukee DisplayPort™ Alt mode -protokollaa USB-C®-liitännässä. Lataamista ja porttien kopiointia tuetaan kannettavilla, joissa on otettu käyttöön USB-C® Alt Moden teollisuusstandardit. Virtapainike järjestelmän käynnistämiseen tai herätykseen, aktivointi lähiverkkotapahtumalla lämmin- ja kylmäkäynnistyksellä telakalla, aktivointi lähiverkkotapahtumalla: S4/S5 ja MAC-osoitteen välitys: S0, S3, S4, S5. Lämmin- ja kylmäkäynnistysominaisuudet telakalla toimivat vain HP:n tai HP:n tukemilla kannettavilla. HP ei tarjoa Ethernet- ja ääniohjaimia Mac-tietokoneille.

⁵ Vaatii infrastruktuuriin, joka tukee 2,5 Gbit/s Ethernet-nopeutta.

⁶ Vaatii Windows Management Instrumentation -palvelun asennuksen. Vaatii Windows 10:n tai uudemman käyttöjärjestelmän.

⁷ Pakkaus/aaltopahvipehmuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahtomuovilevyjä.

⁸ Kierrätyspisteitä ei ole saatavilla kaikissa sijainneissa.

⁹ Perustuu HP:n sisäisiin testeihin valituista muista kuin HP:n kannettavamalleista, jotka ovat yhteensopivia USB-C®-standardien kanssa. Katso HP-kannettavien yhteensopivuustiedot osoitteesta <https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en> hakemalla kannettavan mallinimellä. Tiettyjä Alt-tilan ominaisuuksia ei tueta, esimerkiksi virtapainike, MAC-osoitteen välitys, aktivointi lähiverkkotapahtumalla ja kaietan ulkopuolinen herätys lähiverkkotapahtumalla. Saat HP-kannettavasi wattitehon ja porttien tekniset tiedot HP:n tukisivustolta. Saat muun kuin HP:n kannettavasi wattitehon ja porttien tekniset tiedot valmistajan tukisivustolta.

¹⁰ Sisältää virtajohdon.

