



560851 Aktiv hållare med cigg-kontakt Med rak kabel, 150 cm. Med kulle. 3A laddare. 12/24 Volt.

Med din handdator i en aktiv hållare har du alltid ett nyladdat batteri när du lämnar bilen. Den aktiva hållaren är monterad på en kulle och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Med ciggkontakt, 12/24 Volt. Laddningen ansluts automatiskt när handdatorn sätts i hållaren. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

Charging specifications:

Input voltage: DC/10-24V

Charging voltage: DC/4.6-5.3V

Output current(Typ): 3.0A

Input & output protection: Input polarity reversal/Output over voltage/Output over current/Output short protection

LED charging indicator: Product output indicator

Operating temperature: 0°C ~ +40°C

Storage temperature: -20°C ~ +80°C

RoHS compliant: ROHS

EAN: 7320285608511

Artikel nr 560851 passar till:

Honeywell CT50

Honeywell CT60

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

3. För att placera enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i botten av hållaren. Pressa enhetens överdel framåt, så att enheten hamnar på plats i hållaren.

För att ta bort enheten från hållaren: Placera ditt pekfinger på hållarens överdel och pressa framåt samtidigt som du drar enhetens överdel bort från hållaren. När enheten går fri, lyft upp den ut ur hållaren.

4. Hållaren färdigmonterad.
